

Описание товара ИБП LANCHES L200-RM

1500VA



Описание

- ИБП интерактивный 1500VA легко монтируемый в 19" стойку с мощностью.
- Регулятор напряжения AVR, стабилизирует электросеть от помех и скачков напряжения.
- Широкий диапазон входного напряжения 165 – 280, и запуск в автоматическом режиме при возобновлении сети. Жидкокристаллический индикатор LCD Индикация режимов работы выполнена на монохромном жидкокристаллическом индикаторе LCD.
- Показывает работу нагрузки, режим работы от батарей, частоту, неисправность ИБП. Область применения ИБП 1500VA для защиты офисного оборудования, кассовых аппаратов, рабочих станций, серверов, систем сетевого резервирования и периферийных устройств. Особенности Полная защита от повышенного или пониженного напряжения Широкий диапазон входного напряжения (220 В $\pm$ 25%) Микропроцессорное управление Полная синхронизация выходного напряжения при переключении на работу от батарей Встроенный AVR (автоматический регулятор напряжения — стабилизатор) Информация на жидкокристаллическом дисплее о степени заряда батарей и уровне нагрузки.
- Звуковая сигнализация об ошибках Автоматическая регулировка выходной частоты Трехступенчатый интеллектуальный заряд продлевает срок службы батарей, компенсирует температуры и сокращает время перезарядки Защита от перегрузки и короткого замыкания Автоматический запуск и диагностика ИБП при возобновлении сети Функция холодного старта (запуск при отсутствии напряжения на входе) Совместимость с генератором любого типа Автоматическое выключение при отсутствии нагрузки Возможность удаленного мониторинга режимов работы (порт RS232 или USB)

Характеристики

Страна происхождения

Россия

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	308х438х132
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	(50% и 100% нагрузка) 15 / 5 минут
КПД не менее, %	КПД в режиме работы от электросети: $\geq 89\%$ при полной нагрузке. КПД в экономичном режиме: $\geq 94\%$
Время переключения на батареи, мс	2 – 7 мс, максимум: 10 мс
Масса, кг	15.7
Мощность, ВА	1500
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	220 В $\pm 25\%$
Мощность, кВт	900
Относительная влажность, %	0-90% без конденсата
Разъёмы	Тип входного соединения: IEC320 C20/Тип выходного соединения: IEC320 8xC13
Гарантия	12 мес
Напряжение цепи постоянного тока, В	24
Входная частота, Гц	50 Гц $\pm 10\%$
Охлаждение	воздушное
Форма выходного сигнала	Синусоида (при работе от сети), ступенчатая синусоида (при работе от батарей)
Диапазон входных напряжений(предельный), В	160-300В при полной нагрузке, 140-300В при 70% нагрузка $\leq 80\%$, 120-300В при 60% нагрузка $\leq 70\%$, 110-300В при нагрузке $\leq 60\%$
Ток заряда, А	1 ампер
Процент отклонения выходного напряжения, %	$\pm 2\%$
Термозащита	есть
Выходная частота, Гц	50 Гц $\pm 1\%$ (при работе от батарей)
Выходное напряжение, В	220 В $\pm 10\%$
Работа с генераторами	Невозможна

Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	9 Ач
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Количество подключаемых батарей	2 x 12 В, 8 Ач
Способ размещения	Стойечный / Напольный
Системы защиты	Защита батарей: Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания/Аварийное отключение (ЕРО): Есть/Звуковая сигнализация: Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Перегрузочная способность	При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300мс, свыше 200% - 20мс
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	220 В (опционально 208, 230, 240 В)
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Гальваническая развязка	Есть
Скорость переключения одного канала, мс	10
Номинальный ток, А	Все розетки: 10 А
Клеммы	М5
Номинальная ёмкость, А·ч	26-100
Технология изготовления	AGM Сепаратор: стекловолокно
Предельный диапазон выходного напряжения, В	209-231
Регулируемое вых.напряжение, В	220 ± 1%
Байпас	Есть
Напряжение, В	24

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.