

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Baxi Ampera Plus 24

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/\\_baxi\\_ampera\\_plus\\_24](https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_baxi_ampera_plus_24)



### Описание

Электрический котел BAXI AMPERA Plus – это современная мини-котельная, которая включает расширительный бак, насос и группу безопасности. Одним из ключевых усовершенствований в новых моделях является улучшенная модуляция мощности. Количество ступеней модуляции BAXI AMPERA Plus зависит от мощности котла. Модели мощностью 6 кВт имеют 3 ступени, модели от 9 до 24 кВт - 6 ступеней, а модели от 30 до 36 кВт - 9 ступеней. Это позволяет более точно регулировать мощность котла в соответствии с потребностями, что обеспечивает экономию энергопотребления и повышает комфорт и безопасность. AMPERA Plus оснащен разъемом OpenTherm и дин-рейкой внутри котла для быстрой и удобной установки системы удаленного управления BAXI Connect+.

### **Особенности и преимущества Baxi Ampera Plus 24:**

- Силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах
- Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов
- Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла
- Силовые реле рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току

- Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы
- Гидравлическая группа из стали
- Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла
- Расширительный бак – 7,5 литров в моделях 6 кВт и 12 литров в моделях 9-36 кВт
- Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера (опция)
- Манометр
- Постциркуляция котлового насоса, с возможностью управления постциркуляцией по времени и температуре
- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (опциональный термостат)
- Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству (опциональный термостат)
- Встроенная погодозависимая автоматика
- Цифровая индикация температуры
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой BAXI Connect+
- Возможность подключения комнатного термостата
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Электронный манометр срабатывает в два этапа: предупреждение и блокировка
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в теплообменнике
- Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления теплоносителя
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

## Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Италия
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Емкость бака 12 л.
Длина	29.6 см
Ширина	42.6 см

Высота	74.5 см
Вес	41 кг
Мощность	24 кВт
КПД %	99
Способ установки	Вертикально
Тип котла	электрический
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	30 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное, дисплей
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Бренд	Вахі

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.